

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujka-pir-md-07b7-ac-230v-do-sterowania-oswietleniem-el-home-p-10766.html>



CZUJKA PIR MD-07B7 AC 230V DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM EL HOME

Cena brutto	48,73 zł
Cena netto	39,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MD-07B7
Kod EAN	5905548274720
Producent	EL HOME

Opis produktu

Czujka ruchu MD-07B7 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230V AC. Wykrycie ruchu w polu widzenia czujnika powoduje podanie zasilania do odbiornika na czas określony nastawą wbudowanego opóźniacza czasowego. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w czujnik natężenia światła oraz regulator najwyższego natężenia oświetlenia, przy którym czujka zadziała.

Wbudowany w czujkę przełącznik poza trybem PIR, w którym czujka kontroluje zasilanie odbiornika, umożliwia załączenie lub odłączenie sterowanego urządzenia - z pominięciem stanu czujki. Maksymalne obciążenie zastosowanego w czujce przekaźnika wynosi 1200W dla obciążenia rezystancyjnego lub 300W dla obciążenia indukcyjnego.

Urządzenie jest przeznaczone do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów w standardowej elektrycznej puszcze podtynkowej o średnicy 60mm.

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	160 °
Zasięg:	9 m
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	1.0 ... 1.8 m nad podłogą (montaż na ścianie)
Regulacja uchwytu:	—
Regulacja czasu załączenia oświetlenia:	10 s ... 7 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	1200 W (obciążenie rezystancyjne) 300 W (obciążenie indukcyjne)
Odporność na zwierzęta:	—
Wybrane cechy:	Tylko napięcie załączone dla odbiornika OFF - napięcie rozłączone dla odbiornika PIR - napięcie dla odbiornika sterowane przez czujkę ruchu
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Biały
Waga:	0.1 kg

Wymiary:	79 x 79 x 55 mm
Temperatura pracy:	-18 °C ... 40 °C
Producent / Marka:	EL HOME
Gwarancja:	2 lata