

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujka-pir-md-14b7-ac-230v-do-sterowania-oswietleniem-el-home-p-10769.html>



CZUJKA PIR MD-14B7 AC 230V DO STEROWANIA OŚWIETLENIEM EL HOME

Cena brutto	37,34 zł
Cena netto	30,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MD-14B7
Kod EAN	5905548277103
Producent	EL HOME

Opis produktu

Czujka ruchu MD-14B7 przeznaczona jest do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230V AC. Wykrycie ruchu w polu widzenia czujnika powoduje podanie zasilania do odbiornika na czas określony nastawą wbudowanego opóźniacza czasowego. Ponadto urządzenie zostało wyposażone w czujnik natężenia światła oraz regulator najwyższego natężenia oświetlenia, przy którym czujka zadziała.

Wbudowany w czujkę przełącznik poza trybem PIR, w którym czujka kontroluje zasilanie odbiornika, umożliwia załączenie lub odłączenie sterowanego urządzenia - z pominięciem stanu czujki. Maksymalne obciążenie zastosowanego w czujce przekaźnika wynosi 500W dla obciążenia rezystancyjnego lub 200W dla obciążenia indukcyjnego.

Urządzenie przeznaczone jest do montażu w sufitach podwieszanych.

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	360 °
Zasięg:	Ø 6 m
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	2.2 ... 4.0 m nad podłogą (montaż na ścianie)
Regulacja uchwytu:	—
Regulacja czasu załączenia oświetlenia:	10 s ... 15 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	500 W (obciążenie rezystancyjne) 200 W (obciążenie indukcyjne)
Odporność na zwierzęta:	—
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Biały
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	Ø 50 x 67 mm
Temperatura pracy:	-20 °C ... 40 °C

Producent / Marka:	EL HOME
Gwarancja:	2 lata