

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujnik-ruchu-or-cr-204b-ac-230v-p-5970.html>



## CZUJNIK RUCHU OR-CR-204/B AC 230V

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>45,79 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>37,23 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>OR-CR-204/B</b>   |
| Kod EAN          | <b>5901752481060</b> |
| Producent        | <b>ORNO</b>          |

### Opis produktu

. Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 180 stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby.

. Jeśli w sektorze widzialności czujnika pojawi się jakaś osoba, automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia. Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone.

. Czujnik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie załączając oświetlenia np. w czasie dnia.

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj czujnika:              | Pasywna podczerwień (PIR)                     |
| Kąt detekcji:                 | 180 °                                         |
| Zasięg:                       | 12 m @ 24 °C                                  |
| Zastosowanie:                 | Do zastosowań zewnętrznych                    |
| Regulacja czułości:           | 3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)             |
| Zalecana wysokość montażu:    | 1.8 ... 2.5 m nad podłogą (montaż na ścianie) |
| Regulacja uchwytu:            | 35 ° w pionie<br>70 ° w poziomie              |
| Czas sygnalizacji naruszenia: | 10 s ... 7 minut                              |
| Maksymalne obciążenie wyjść:  | 1200 W (obciążenie rezystancyjne)             |
| Odporność na zwierzęta:       | —                                             |
| Kolor:                        | Czarny                                        |
| Zasilanie:                    | 220 V ... 240 V AC @ 50Hz                     |
| Waga:                         | 0.160 kg                                      |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Wymiary:           | 84 x 91 x 63 mm |
| Producent / Marka: | ORNO            |
| Gwarancja:         | 2 lata          |