

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/konwencjonalna-centrala-sygnalizacji-pozarowej-csp-208-satel-p-12965.html>



KONWENCJONALNA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ CSP-208 SATEL

Cena brutto	1 246,61 zł
Cena netto	1 013,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CSP-208
Kod EAN	5905033330474
Producent	SATEL

Opis produktu

Centrale Sygnalizacji Pożarowej serii CSP-200 to zaawansowane, konwencjonalne centrale sygnalizacji pożarowej w pełni zgodne z wymaganiami normy EN54. Przeznaczone są do realizacji prostych systemów w małej i średniej wielkości obiektach. Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia zarówno codzienną obsługę systemu, jak i jego instalację oraz okresową konserwację. Dużym atutem central CSP SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wygląd oraz wykorzystanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12 V w roli pomocniczego źródła zasilania.

Centrala obsługuje 8 niezależnych linii dozоровych. Centrala posiada 4 wejścia sterujące o funkcjonalności programowanej przez instalatora oraz 8 wyjść również programowanych przez instalatora, umożliwiających interakcję z innymi systemami. System umożliwia obsługę panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomocą interfejsu CSP-ETH). Możliwa jest również obsługa urządzeń transmisji pożaru i uszkodzenia. Wbudowany zasilacz buforowy współpracuje z pojedynczym akumulatorem 12 V oraz wyjściami zasilania AUX 24 V i 18 V.

Programowanie centrali odbywa się za pomocą przycisków na przednim panelu lub poprzez darmowe oprogramowanie DCSP.

Zastosowanie:	SATEL CSP
Wyjścia przekaźnikowe:	8 - programowalne NO/NC
Parametry elektryczne wyjść przekaźnikowych:	1 A @ 30 V DC
Maksymalna liczba linii dozоровych:	8
Maksymalna liczba automatycznych ostrzegaczy (czujek) w konwencjonalnej linii dozоровej:	32
Maksymalna liczba ręcznych ostrzegaczy (ROP) w konwencjonalnej linii dozоровej:	10
Dopuszczalny prąd dozоровania w linii dozоровej:	10 mA
Maksymalny prąd w linii w trakcie alarmu:	40 mA
Poziom ograniczenia prądu w linii dozоровej:	54 mA
Maksymalna rezystancja linii dozоровej:	100 Ω
Rezystor końcowy w linii dozоровej:	5.6 kΩ ± 5 %
Liczba linii transmisji uszkodzenia:	1
Napięcie robocze linii transmisji uszkodzenia:	24 V DC ± 15 %

Dopuszczalny prąd linii transmisji uszkodzenia:	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji uszkodzenia:	10 k Ω $\pm$ 5 %
Maks. dopuszczalna rezystancja linii sygnalizatorów, alarmu i uszkodzenia:	75 Ω
Liczba programowanych wejść kontrolnych:	4
Rezystor końcowy w linii wejścia kontrolnego:	10 k Ω $\pm$ 5 %
Rezystor alarmowy w linii wejścia kontrolnego:	1 k Ω $\pm$ 5 %
Liczba linii transmisji alarmu:	1
Napięcie robocze linii transmisji alarmu:	24 V DC $\pm$ 15 %
Dopuszczalny prąd linii transmisji alarmu:	180 mA
Rezystor końcowy w linii transmisji alarmu:	10 k Ω $\pm$ 5 %
Liczba linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	2
Napięcie robocze linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	24 V DC $\pm$ 15 %
Dopuszczalny prąd linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	180 mA
Rezystor końcowy w linii sygnalizatorów konwencjonalnych:	10 k Ω $\pm$ 5 %
Wyjście komunikacji z panelem wyniesionym oraz modułem CSP-ETH:	✓
Rezystor końcowy na zaciskach komunikacji z panelem wyniesionym:	100 Ω
Wyjście komunikacji z komputerem PC (serwisowe):	✓
Pamięć zdarzeń:	8999 ostatnich zdarzeń 9999 alarmów
Wybrane cechy:	Własny zegar z podtrzymaniem baterijnym 3 V CR2032
Wyjście zasilania:	24 V DC / 200 mA AUX - tylko do podłączenia modułu CSP-ETH : • 18 V DC + 5 %, - 15 % (przy zasilaniu AC) • 12 V DC + 15 %, - 20 % (przy zasilaniu awaryjnym)
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe:	3.15 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe układu ładowania akumulatora:	3.5 A - Bezpiecznik topikowy zwłoczny
Parametry prądowe zintegrowanego zasilacza sieciowego (wg EN54-4):	$I_{max a}$: 2.5 A $I_{max b}$: 3.6 A
Zasilanie awaryjne:	Akumulator 12 V / 17 Ah - Wewnętrzny Akumulator 12 V / $\leq$ 24 Ah - Zewnętrzny
Maks. rezystancja wewnętrzna akumulatora (z przewodami i zaciskami w obwodzie):	1 Ω
Prąd ładowania akumulatora:	max. 1.4 A
Czas pracy zasilania rezerwowego:	72 h
Zasilanie:	230 V AC
Pobór prądu:	max. 500 mA Zasilanie 230V AC

	115 mA - zasilanie AC, stan dozoru 170 mA - zasilanie AC, stan alarmu 140 mA - zasilanie awaryjne, stan dozoru 215 mA - zasilanie awaryjne, stan alarmu IP30
Klasa szczelności:	
Temperatura pracy:	-5 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Waga:	
Wymiary:	324 x 382 x 108 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata