

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/monitor-dotykowy-bcs-mon7000w-wideodomofon-p-8710.html>



MONITOR DOTYKOWY BCS-MON7000W wideodomofon

Cena brutto	5,68 zł
Cena netto	4,62 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Monitor do systemu wideodomofonowego IP BCS. Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7", rozdzielczość 800x480. Zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 przycisków szybkiego dostępu. Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425). Monitory BCS nie są kompatybilne ze switchami PoE innych producentów. Możliwość rozbudowy systemu do 6 monitorów w jednym lokalu. Obsługa do 20 wejść.

Wśród ciekawszych funkcji monitora należy wymienić: funkcję interkomu, możliwość niezależnego sterowania dwoma przekaźnikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z modułem przekaźnikowym BCS-MODKD2), podgląd do 32 kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE, POINT oraz kamer innych producentów po Onvif), nagrywanie wiadomości audio-wideo w przypadku nieodebrania połączenia, czy też automatyczny zapis zdjęć osób dzwoniących na karcie pamięci monitora.

Monitor jest przeznaczony dla paneli zewnętrznych o rozdzielczości WVGA (BCS-PAN1202S, BCS-PAN-KAM oraz BCS-PAN9103S). Współpraca z panelami zewnętrznymi BCS-PAN1300B, BCS-PAN1401G, BCS-PAN2401G, BCS-PAN4401G, BCS-PAN1501G wymaga aktualizacji firmware w monitorze.

Cechy produktu

- Obudowa w kolorze białym
- Tryb pracy - głośnomówiący
- Protokół TCP/IP
- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
- Rozdzielczość 800*480
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru
- Diagnostyka - wskaźniki informacyjne LED na obudowie monitora oraz ikony na ekranie
- Płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
- Regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panela zewnętrznego
- Wbudowana karta pamięci 4GB
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
- Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie do 8 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja DND umożliwiająca wyciszenie monitora na zadany czas
- Funkcja Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie protokołu BCS oraz Onvif, do 32 kamer na każdy monitor)
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu (dotyczy zestawów jedno rodzinnych)
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi videomonitorami w tym samym budynku
- Wskaźnik LED obecności zasilania oraz podłączenia magistrali
- Montaż natynkowy
- Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
- Podłączenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat.5, standard B)
- Wymiary 221.2 x 154.3 x 25.8 mm (Szer x Wys x Gł)

- Pobór prądu: czuwanie max 1.5W, praca max 7W
- Obsługa 32 kamer IP BCS Line, Wsparcie protokołu Onvif(*)