

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wzmacniacz-antenowy-ma-082l-fm-vhf-uhf-12v-terra-p-2399.html>



WZMACNIACZ ANTENOWY MA-082L FM / VHF / UHF 12V TERRA

Cena brutto	124,54 zł
Cena netto	101,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MA-082L
Kod EAN	5902887050954
Producent	TERRA

Opis produktu

Wzmacniacz masztowy MA-082L firmy Terra to urządzenie dedykowane do instalacji indywidualnych lub niewielkich instalacji zbiorczych na kilkanaście gniazd, np. w domkach jednorodzinnych. Maksymalny poziom wyjściowy sygnału wynoszący 105dB_V (IMD3=60dB, DIN45004B) pozwala na bezpieczne rozproszanie go do kilkunastu gniazd.

Wzmacniacz posiada 1 wejście FM+VHF oraz 1 wejście UHF. Wzmacniacz cechuje się niskim poziomem szumów.

Urządzenie posiada przejście stałoprądowe. Wzmacniacz może być zasilany z typowego zasilacza z separatorem 12V/100mA. Możliwe jest też zasilanie ze wzmacniaczy podających zasilanie po kablu koncentrycznym.

Urządzenie posiada wbudowany filtr sygnałów LTE umożliwiający eliminowanie niepożądanych sygnałów w paśmie 800 MHz (791-862 MHz) przeznaczonym na realizację usług transmisji danych (LTE).

Zakres częstotliwości:	FM : 88 MHz ... 108 MHz, VHF (III) : 174 MHz ... 230 MHz, UHF : 470 MHz ... 790 MHz
Wzmocnienie :	FM : 20 dB, VHF : 20 dB, UHF : 30 dB
Współczynnik szumów:	FM : 5 dB VHF : 5 dB UHF : 3 dB
Tłumienie niedopasowania:	> 10 dB
Liczba wejść/wyjść:	2 Wejścia : FM + VHF (III) / UHF 1 Wyjście
Maksymalny poziom wyjściowy IMD3=60 dB DIN45004B:	108 dB _V
Ekran wzmacniacza:	✓
Impedancja wejściowa / wyjściowa:	75 Ω
Typ złącz:	"F"
Obudowa:	odlewna obudowa zamocowana wewnątrz kompaktowej obudowy z tworzywa sztucznego
Zamocowanie:	na maszcie lub ścianie
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Zasilanie:	12 V DC / 60 mA

Waga:	0.18 kg
Wymiary:	107 x 89 x 43 mm
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata