

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-dm-525-paradox-p-5196.html>



CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR DM-525 PARADOX

Cena brutto	187,82 zł
Cena netto	152,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DM-525
Kod EAN	5902887027833
Producent	PARADOX

Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy Czujka może mieć również włączoną funkcję antymaskingu

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zasięg:	max. 12 x 15 m
Kąt detekcji:	90 °
Regulacja czułości:	Potencjometrem - Mikrofala (MW)
Wyjście alarmowe:	NO/NC
Wyjście sabotażowe:	NC
Sygnalizacja LED:	0.5 s Zielony - Czujnik MW 0.5 s Żółty - Czujnik PIR 4 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu Niebieski - Wykrycie maskowania soczewki
Pasma częstotliwości mikrofal:	10.525 GHz
Zalecana wysokość montażu:	2.1 ... 2.7 m
Odporność na zwierzęta:	—
Funkcja antymaskingu:	✓
Czas sygnalizacji naruszenia:	4 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	150 mA / 28 V DC
Cyfrowa kompensacja temperatury:	✓
Zasilanie:	10 V ... 16 V DC / 30 mA
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.2 ... 3.5 m/s
Wybrane cechy:	EN 55022, EN 60950, EN 50130-4 cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów

	Odporność na zmiany warunków środowiskowych Kontrola strefy podejścia Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Wymienne soczewki Fresnela Tryb testowy
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.124 kg
Wymiary:	64 x 127 x 53 mm
Kraj pochodzenia:	Kanada
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata