



CZUJKA PIR SLIM-DUAL-LUNA SATEL

Cena brutto	194,33 zł
Cena netto	157,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SLIM-DUAL-LUNA
Kod EAN	5905033334380
Producent	SATEL

Opis produktu

- . Cyfrowa dualna czujka ruchu z funkcją oświetlenia LED.
- .
- . W komplecie z czujką znajduje się dedykowany uchwyt.

Zastosowanie:	Wewnętrzna
Pyroelement:	Podwójny
Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Zasięg:	max. 20 x 24 m
Kąt detekcji:	90 °
Regulacja czułości:	Dla każdego z czujników można ustawić 1 z 16 poziomów czułości
Wyjście alarmowe:	NC / 2EOL - Ustawiane zworkami
Wyjście sabotażowe:	NC / 2EOL - Ustawiane zworkami
Sygnalizacja LED:	Zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED oraz wybór koloru świecenia spośród 7 kolorów
Częstotliwość mikrofal:	24.125 GHz
Odporność na zwierzęta:	—
Funkcja antymaskingu:	—
Czas sygnalizacji naruszenia:	2 s
Maksymalne obciążenie wyjść:	40 mA / 24 V DC - Wyjście przekaźnikowe
Cyfrowa kompensacja temperatury:	40 mA / 24 V DC - Antysabotażowe, NC ✓
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Stopień zabezpieczenia (Grade):	EN 50131-2-4 Grade 2

Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	12 V DC / 100 mA (max)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Wybrane cechy:	Funkcja oświetlenia realizowana przy pomocy diod LED Możliwość zdalnego sterowania oświetleniem lub aktywowania oświetlenia ruchem Spełniane normy : EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN50130-5 cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalne zarządzanie Wbudowane rezystory parametryczne 2EOL: 2 x 1.1 kΩ / 2 x 4.7 kΩ / 2 x 5.6 kΩ
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	137 x 62 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	5 lat