

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/konwerter-tv-sat-konwunicable-ii-inv-inverto-p-4112.html>



KONWERTER TV-SAT KONW/UNICABLE-II-INV INVERTO

Cena brutto	238,23 zł
Cena netto	193,68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KONW/UNICABLE-II-INV
Kod EAN	5453002612552
Producent	INVERTO

Opis produktu

Konwerter KONW/UNICABLE-II-INV został wyposażony w jedno wyjście UNICABLE, służące do podłączania max. 32 tunerów za pomocą jednego kabla koncentrycznego i wydzielenia sygnału na dowolnych rozgałęźnikach satelitarnych

Wszystkie odbiorniki pracują w pełni niezależnie. Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE Konwerter KONW/UNICABLE-II-INV współpracuje z tunerem 4K Ultrabox+, model USW4001NCP

Typ:	UNICABLE
Częstotliwość wejściowa:	10.7 GHz ... 12.75 GHz
Częstotliwość wyjściowa:	Wyjście UNICABLE : 1210 MHz - CH1 1420 MHz - CH2 1680 MHz - CH3 2040 MHz - CH4 984 MHz - CH5 1020 MHz - CH6 1056 MHz - CH7 1092 MHz - CH8 1128 MHz - CH9 1164 MHz - CH10 1256 MHz - CH11 1292 MHz - CH12 1328 MHz - CH13 1364 MHz - CH14 1458 MHz - CH15 1494 MHz - CH16 1530 MHz - CH17 1566 MHz - CH18 1602 MHz - CH19 1638 MHz - CH20 1716 MHz - CH21 1752 MHz - CH22 1788 MHz - CH23 1824 MHz - CH24 1860 MHz - CH25 1896 MHz - CH26 1932 MHz - CH27 1968 MHz - CH28 2004 MHz - CH29 2076 MHz - CH30 2112 MHz - CH31

Częstotliwość oscylatora:	2148 MHz - CH32 10.4 GHz
Liczba wyjść:	1 szt. Gniazdo F - Wyjście UNICABLE
Wzmocnienie :	min. 55 dB
Współczynnik szumów:	0.1 dB
Impedancja wyjściowa:	75 ?
Przełącznik LNB:	DiSEqC 1.x / 2.x
Średnica uchwytu:	40 mm
Wybrane cechy:	Niezależna praca podłączonych szeregowo odbiorników dzięki technologii UNICABLE Nowoczesna technologia eliminująca konieczność gwieździstego okablowania Bardzo niskie szumy fazowe (konwerter polecany dla 8PSK HDTV) Idealne rozwiązanie w sytuacji w której doprowadzony jest tylko jeden kabel od miejsca instalacji anteny do domu
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	123 x 62 x 50 mm
Producent / Marka:	INVERTO
Gwarancja:	2 lata