

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/rejestrator-ip-nvr4116hs-8p-4ks2l-16-kanalow-8-portowy-switch-poe-dahua-p-9795.html>



REJESTRATOR IP NVR4116HS-8P-4KS2/L 16 KANAŁÓW + 8-PORTOWY SWITCH POE DAHUA

Cena brutto	588,92 zł
Cena netto	478,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NVR4116HS-8P-4KS2/L
Kod EAN	6939554981548
Producent	DAHUA

Opis produktu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px,
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon, CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA III
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, Auto Register, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja gDMSS Plus lub DMSS

Android:

	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus lub DMSS Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną 192.168.1.108
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	✓
Detekcja ruchu:	✓
USB:	2 szt. USB 2.0
Inteligentna Analiza Obrazu:	✓
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at), max. 72 W (łącznie)
Zasilanie:	53 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.92 kg
Wymiary:	260 x 233 x 48 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata