

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/sufitowy-czujnik-ruchu-or-cr-235-ac-230v-p-5632.html>



SUFITOWY CZUJNIK RUCHU OR-CR-235 AC 230V

Cena brutto	54,30 zł
Cena netto	44,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OR-CR-235
Kod EAN	5901752484559
Producent	ORNO

Opis produktu

Pasywny czujnik podczerwieni do montażu sufitowego Czujnik przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia budynku (lub innych urządzeń elektrycznych) po wykryciu ruchu w pobliżu miejsca jego instalacji Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym około 360 stopni Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby

Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w obrębie pola widzenia Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone

Czujnik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie załączając oświetlenia np. w czasie dnia

Rodzaj czujnika:	Pasywna podczerwień (PIR)
Kąt detekcji:	360 °
Zasięg:	max. 6 m
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Regulacja czułości:	3 ... 2000 Lux (regulacja ręczna)
Zalecana wysokość montażu:	2.2 ... 4 m (montaż na suficie)
Czas sygnalizacji naruszenia:	10 s ... 15 minut
Maksymalne obciążenie wyjść:	800 W
Odporność na zwierzęta:	—
Pobór mocy:	0.5 W
Kolor:	Biały
Wybrane cechy:	IP20
Waga:	Współpraca z oświetleniem LED 0.06 kg

Wymiary:	Ø 40 mm
Zasilanie:	220 V ... 240 V AC @ 50Hz
Wymiary:	Ø 50 x 66.5 mm - Montaż
Producent / Marka:	ORNO
Gwarancja:	2 lata