

Link do produktu: <https://www.abctech.pl/wzmacniacz-do-multiswitchy-sa-51-5-wejsc-5-wyjsc-terra-p-2611.html>



WZMACNIACZ DO MULTISWITCHY SA-51 5 WEJŚĆ / 5 WYJŚĆ TERRA

Cena brutto	742,43 zł
Cena netto	603,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SA-51
Kod EAN	5907634561936
Producent	TERRA

Opis produktu

Wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA-51 przeznaczony jest do stosowania w zbiorczych systemach SMATV bazujących na multiswitchach 5-wejściowych. Urządzenie wyposażone jest w 4 wejścia satelitarne oraz 1 wejście DVB-T/Radio i umieszczone na wejściu instalacji pozwala na wzmocnienie i wyrównanie poziomu sygnału przed dalszą dystrybucją.

Zastosowanie wzmacniacza SA-51 pozwala na budowę rozległych systemów multiswitchowych liczących nawet kilkaset gniazd. Regulacja poziomu sygnałów za pomocą przełączników zapewnia stabilność parametrów w czasie.

Odlewana obudowa gwarantuje wysoki poziom ekranowania - klasa A

Wejścia:	4x 950 MHz ... 2400 MHz , 1x 47 MHz ... 790 MHz
Wyjścia:	V.Lo, H.Lo, V.Hi, H.Hi, RTV
Wzmocnienie odgałęzienia SAT:	22 dB
Regulacja wzmocnienia SAT:	0 ... 15 dB z krokiem co 1 dB
Wzmocnienie SAT (prekorekcja kabla):	0 / 3 / 5 / 7 dB
Wzmocnienie odgałęzienia TV:	22 dB
Regulacja wzmocnienia TV:	0 ... 15 dB z krokiem co 1 dB
Wzmocnienie TV (prekorekcja kabla):	0 / 6 / 12 / 18 dB
Separacja:	Między wejściami SAT/SAT 30 dB Między wejściami TV/SAT 30 dB
Szumy własne:	
Maksymalny poziom wyjściowy SAT:	114 dB?V
Maksymalny poziom wyjściowy TV:	109 dB?V
Zasilanie urządzeń:	14 V DC / 0.5 A , 18 V DC / 2 A (max. 1 A dla 1 linii)
Zasilanie przedwzmacniaczy:	12 V DC / 0.1 A
Przejście DC (maks.):	2 A

Zasilanie:	230 V AC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	5 W
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Wymiary:	284 x 135 x 52 mm
Waga:	0.83 kg
Producent / Marka:	TERRA
Gwarancja:	2 lata